

CHRONOGRAPH MODELS – CHRONOGRAPHS WITH COMPLEX FUNCTIONS – REGATTA CHRONOGRAPH

BOSS
HUGO BOSS
watches

Positionen der Krone:

Position 1 - Normale Position.

Krone gegen das Gehäuse gedrückt.

Position 2 - Datum setzen:

Krone gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Position 3 - Zeit einstellen:

Krone kann in beide Richtungen gedreht werden.

Regatta Chronographen Funktionen:

Countdown stellen

1. Betätigen Sie Drücker A um den Countdown zu starten. Der Zentrale Zeiger wird auf die Position des 10 Minuten Countdown springen.
2. Betätigen Sie Drücker B um den Countdown anzupassen (wenn Sie z. Bsp. einen 5 Minuten Countdown benötigen, betätigen Sie 5 mal Drücker B.)
3. Sobald der Countdown aktiviert wird, wird der Nutzer mittels eines akustischen Signales über den aktuellen Stand unterrichtet. (2 Beeps jede Minute, in der letzten Minute ertönt alle 10 Sekunden ein Beep welcher 10 Sekunden anhält. Dann folgt jede Sekunde ein Beep und abschließend ein langer Beep der den Start der Race Time Funktion signalisiert).
4. Um den Countdown oder den Chrono zu stoppen betätigen Sie den Drücker A und dann den Drücker B um die Grundeinstellung herzustellen.

Chrono Einstellung:

1. Um den Stunden auf Sekunden Zeiger umzustellen, stellen Sie sicher dass sie im Chrono Modus sind (nicht im Countdown) und drücken Sie den Drücker B.

Synchronisierung der Chronographen Zeiger:

Nach einem Batteriewechsel oder im Falle eines Fehlers, kann es nötig sein den Chronographen Sekundenzeiger zurückzusetzen um die Grundposition wieder herzustellen:

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2.
2. Betätigen Sie den Drücker A um den Stunden- und Sekundenzähler zurückzusetzen. Drücker B um den grünen zentralen Zeiger zurückzusetzen. Jedes Mal wenn Sie den Drücker A betätigen wird der Chronographenzeiger um eine Sekunde weiterspringen. Halten Sie den Drücker A gedrückt, um den Zeiger schneller vorangehen zu lassen.
3. Sobald der Zeiger richtig steht bringen Sie die Krone wieder auf Position 1.

Stunden und
Sekunden
Countdown

Sekunden Zeiger

A: Start / Stop

1 2 3

B: Reset auf 0 /
Umstellung Countdown

Zentraler
Zeiger (zeigt
Countdown
Minuten,
zeigt Race
timing
Minuten)

